

The logo for KEYA, featuring the word "KEYA" in a stylized, white, sans-serif font. The letters are interconnected, with the 'K' and 'E' sharing a vertical stroke, and the 'Y' and 'A' sharing a vertical stroke. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

UNLOCK INNOVATION

The background is a solid blue gradient. On the right side, a series of thin white lines curve upwards and outwards, creating a sense of motion and depth. On the left side, a series of thin white lines curve downwards and outwards, mirroring the lines on the right.

**TRONIC MIFARE
PREMIUM**



1. Tipos de Tarjeta

1.1 Funciones de las Tarjetas



TARJETA GESTIÓN:

Funciones: Asignar / Desasignar Masters



TARJETA GESTIÓN 2:

Funciones: Asignar / Desasignar Masters
Sustituye a la Gestión 1



TARJETA MAESTRA:

Funciones: Asignar / Desasignar Usuarios
Proceso de inspección
Borra y deja libres las Tarjetas Usuario

Las tarjetas de usuario deben ser compatibles con operaciones de lectura/escritura. En MIFARE, el sector de uso (por defecto, sector 2) debe estar libre. En DESFire, debe permitirse la creación de aplicaciones (Application) en todo momento.

2. Ampliación de una instalación

2.1. Asignación Tarjetas Maestras

1.



Acercar la Tarjeta Gestión y al escuchar 1 bip retirar inmediatamente.

2.



Se iluminará el LED Azul.

3.



Acercar la Tarjeta Maestra, mientras el LED Azul esté iluminado. Al escuchar 1 bip retirar inmediatamente.

4.



Para finalizar el proceso correctamente, esperar 5 segundos hasta que el LED azul deje de iluminar.

En caso de no seguir correctamente el procedimiento o si ocurre algún error, se emitirán 3 bips cortos como señal de error.

2.2. Desasignación Unitaria de las Tarjetas Masters

1.



Acercar la Tarjeta Gestión y al escuchar 1 bip retirar inmediatamente.

2.



Se iluminará el LED Azul.

3.



Acercar la Tarjeta Maestra, mientras el LED Azul esté iluminado. Al escuchar 2 bip cortos retirar inmediatamente.

4.



Para finalizar el proceso correctamente, esperar 5 segundos hasta que el LED azul deje de iluminar

En caso de no seguir correctamente el procedimiento o si ocurre algún error, se emitirán 3 bips cortos como señal de error.

2.3. Desasignación de todas las Tarjetas Masters

Para desasignar todas las Tarjetas Masters de una sola vez, acercar la Tarjeta de Gestión 4 veces consecutivas. Escucharás 4 bips que indicaran que el proceso ha sido exitoso.

1.



2.



Acercar la Tarjeta Gestión y retirar inmediatamente cuando se escuche un bip largo

Repetir el proceso anterior durante la iluminación del LED Azul hasta escuchar 4 señales de aceptación.

Para finalizar el proceso correctamente, esperar 5 segundos hasta que deje de iluminar el LED Azul de programación. Se escuchará un último sonido de afirmación que señalará el fin del proceso.

En caso de no seguir correctamente el procedimiento o si ocurre algún error, se emitirán 3 bips cortos como señal de error.

2.4. Asignación Tarjeta Gestión 2



Acercar la Tarjeta Gestión 2 y retirar inmediatamente cuando se escuche un bip largo

La Gestión 2 puede realizar los mismos procesos que la Gestión, y cuando se posee una Gestión 2 asignada al TRONIC MIFARE PREMIUM, la Gestión anterior quedará anulada.

En caso de no seguir correctamente el procedimiento o si ocurre algún error, se emitirán 3 bips cortos como señal de error.

